

A-SPOOL

A-SPOOLモニタ稼働中にシステム・ダウンが発生した場合は、以下の手順に従って再立ち上げて下さい。

1. A-SPOOLモニタをWARMスタート(TYPE=WARM)する。
WARMスタートすると、システム・ダウン発生時の状態がリカバリされます。
2. A-SPOOLモニタを停止する。
3. ASPLCHKユーティリティを実行して、帳票管理DBに不整合がないかどうか確認する。

不整合がなければA-SPOOLモニタを再起動する。

不整合があった場合、ASPLRENOユーティリティを実行して、不整合をとりのぞいた後、 A-SPOOLモニタを再起動する。

(注意)項目 1. と 2. の間、HOTLOGファイルのフォーマットは絶対に行なわないでください。

ダウン時にA-SPOOLへ格納中の帳票があった場合は、正常に格納されたかを確認し、格納されていない場合は再度格納して下さい。
ダウン時にA-SPOOLから出力中、A-SPOOL/MAILから配信中の帳票があった場合は、正常に出力、配信されたかを確認し、出力、配信されていない場合は再出力、再配信して下さい。